

## XP95 Sirène Adressable avec Flash

### Description

Il est possible de connecter jusqu'à 3 (\*) sirènes avec flash adressable XP95 par MD2400 carte à réseau XP95 et jusqu'à 20 (\*) sirènes avec flash adressable XP95 par MD2400 carte à réseau haute puissance XP95.

Il est possible de connecter jusqu'à 3 (\*) sirènes avec flash adressable XP95 par MD2400L carte à réseau XP95.

(\*) non cumulable avec d'autres alarmes visuelles et acoustiques XP95.

### Caractéristiques Techniques XP95 sirène adressable avec flash

- Code : 085414
- Apollo Part no : 55000-005APO
- Certificate of Constancy of Performance : 2831-CPR-F2104 - EN54-3:2001/A1:2002/A2:2006 (Remarque: la partie 'Alarme visuel' de la sirène n'est pas conforme à la norme EN54-23)
- Dimensions (Ø x H) : 104x97,5mm
- Tension d'alimentation : 17 - 28Vdc
- Consommation au repos : 333µA
- Consommation en alarme : 8mA
- Niveau sonore : Maximum 100dB(A)
- Nombre de tonalité : 5 tons - réglable via DIP-switch et programmation
- Activation : Individuel ou par groupe
- Indication LED : LED jaune intégré au socle - s'allume lorsque l'isolateur de court-circuit est actif
- Classe IP : IP65
- Température de fonctionnement : -10°C à +55°C
- Humidité relative : 0% à 95% (sans condensation ou formation de glace)
- Câblage: 2-fils - dépendant de polarité

