

XP95 Socle avec Ronfleur & Isolateur de Court-Circuit Intégré

Description

Il est possible de connecter jusqu'à 5 (*) socles avec ronfleur et isolateur de court-circuit intégré XP95 par MD2400 carte à réseau XP95 et jusqu'à 30 (*) socles avec ronfleur et isolateur de court-circuit intégré XP95 par MD2400 carte à réseau haute puissance XP95.

Il est possible de connecter jusqu'à 5 (*) socles avec ronfleur et isolateur de court-circuit intégré XP95 par MD2400L carte à réseau XP95.

(*) non cumulable avec d'autres alarmes visuelles et acoustiques XP95.

Caractéristiques Techniques XP95 socle avec ronfleur & isolateur de court-circuit intégré

- Code: 085405
- Apollo Part No: 45681-277APO
- Certificate of Constancy of Performance : 2531-CPR-CSP11033 - EN54-3:2001 & EN54-17:2005
- Dimensions (Ø x H) : 115x38mm
- Tension d'alimentation : 17 - 28Vdc
- Consommation au repos : 200µA@24Vdc
- Consommation en alarme : 5mA@24Vdc
- Niveau sonore : 55 - 75dB(A) ou 75 - 91dB(A) - réglable via DIP-switch
- Tonalités : Ton Alert ou Apollo - réglable via le logiciel de configuration
- Activation : individuel ou par groupe
- Classe IP : IP21D
- Température de fonctionnement : -20°C à +60°C
- Humidité relative : 0% à 95% (sans condensation ou formation de glace)
- Câblage : à 2 fils - dépendant de polarité

