

Autonome drukknop

Eens men de brand heeft ontdekt is het van groot belang de mensen in de onmiddellijke omgeving te verwittigen zodat iedereen zich zo snel mogelijk van de brand kan verwijderen.

Autonome drukknop met sirene

Code: 900281

Toepassing

- Autonome alarmdrukknop met 2 alkaline batterijen 12V 23A
- Sirene is ingebouwd in de meldknop
- Herbewapeningsleutel
- Geluidsvermogen van 90dB op 2m
- Geluid NF S 32-001
- Verbruik: 6mA
- Beschermingsindex: IP 54
- Gewicht: 182g
- Afmetingen: 87 x 87 x 52mm

Zij kunnen met elkaar verbonden worden volgens een schema dat in de gebruiksaanwijzing is hernomen.

